

PYPROTECT RS485 Wandleter

Madde no.: V85812090

JVA kart okuyucu, çeşitli uygulama alanları için tasarlanmış esnek bir sistemdir. Bu cihaz, yoklama cihazı, geçiş kapıları için erişim okuyucusu ve her kapıda ikişer adet olmak üzere toplam dört okuyucuya sahip kontrol geçitleri için kullanılabilir. Ayrıca, Gözaltı alanları için erişim okuyucusu olarak da uygundur. JVA okuyucular, erişim izinlerini doğrudan dahili belleğe kaydeder ve hem çevrimiçi hem de bağımsız modda kullanılabilir.



Özellikler

- Mifare DesFire EV1/EV2 kart teknolojileriyle uyumlu
- Kartlar ve anahtarlıklarla uyumlu
- Plastik ve paslanmaz çelik ön panelin birleşiminden oluşan, vandalizme dayanıklı, sağlam tasarım
- Kontrolöre bağlantı için şifreli RS485 veri yolu desteği
- Ağ bağlantılı sistemlerde RS485 üzerinden yapılandırma ve ürün yazılımı güncellemesi
- Bağımsız çözümler için 2.000 adede kadar transponder kapasitesi
- Okuyucuda yerinde sinyalizasyon için 3 durum LED'i ve 1 sesli uyarıcı
- 60 mm veya 70 mm gömme kutuya montaj mümkündür (montaj talimatlarına bakınız)

İşlev açıklaması

JVA transponder okuyucuları, hem gözaltı alanlarındaki varlık kontrolü hem de yerel kontrol görevleri için uygundur. Yetkiler dahili bellekte saklanır, böylece okuyucular esnek bir şekilde çevrimiçi veya bağımsız modda kullanılabilir. Merkezi yönetim veya çevrimiçi işlevsellik için, kart okuyucuların RS485 veriyolu üzerinden uygun bir IP adaptörü ile ağa bağlanması gerekir. Bu sırada hat, halka, yıldız veya ağaç gibi çeşitli topolojiler mümkündür. İletişim AES şifreli olarak gerçekleşir ve böylece yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Kullanım yerleri

- Hücre kapısı
- Geçiş kapısı
- Sürgülü kapı
- Kapı

Teknik veriler

| | |
|--------------------------|--|
| Montaj tipi | Vidalı bağlantı |
| Boyutlar LxBxH | 105 x 105 x 24 |
| Çıkışlar | 2 adet açık kollektör (maks. 50 mA) |
| Transponder teknolojisi | Mifare Classic, Mifare, UltraLight, Mifare DesFire EV1/EV2 |
| Maksimum okuma mesafesi | pasif transponder kartlarla 4 cm'ye kadar, pasif anahtarlıklarla 3 cm'ye kadar – |
| Göstergeler ve sinyaller | (okuma mesafesi transponderin kalitesine bağlıdır) 3 adet LED, 1 adet sesli uyarıcı |

