Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Leitor de secretária PYPROTECT

Nº do artigo: V85812110

O versátil leitor de secretária com ligação USB permite ler e gravar praticamente todos os transponders de baixa e alta frequência, bem como etiquetas. Graças ao firmware personalizado, o sistema pode ser adaptado de forma flexível aos requisitos específicos de cada projeto. Seja para a seleção rápida de registos de dados existentes no PYPROTECT ou para a criação simples de novos transponders – o leitor destaca-se pelo seu funcionamento Plug & Play, pelo suporte a mais de 60 tecnologias RFID e pelas interfaces RS485 integradas.



Características

- Plug & Play Compatível com mais de 60 tecnologias RFID Firmware personalizável de acordo com as necessidades do cliente Compatível com interfaces RS485

Descrição da função

O leitor de secretária com ligação USB permite ler e gravar praticamente todos os transponders e etiquetas de baixa e alta frequência. Dependendo do projeto, o leitor é fornecido com um firmware personalizado. Desta forma, é possível satisfazer todos os requisitos de um leitor de secretária. Por padrão, o leitor de secretária é utilizado para selecionar rapidamente um registo existente no PYPROTECT ou para criar facilmente um novo transponder ou etiqueta.

Dados técnicos

Material	ABS UL94-V0, schwarz
Normas	CE/RED, FCC, IC, UL listed, TAA compliant, REACH and RoHS-III compliant
Tipo de proteção	IP22

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Intervalo de temperatura	-25 °C a +70 °C
Tensão de funcionamento	USB 4,3 - 5,5 V, RF on: 120 mA
Dimensões LxAxA	8 x 5,6 x 1,8
Indicadores e sinais	3 LEDs, 1 alarme sonoro